

exatron

2 ANOS DE
GARANTIA

EXCLUSIVO!

smart
X-Control

Pré-configurado.
Pode ser alterado
pelo Smartphone!

SENSOR DE PRESENÇA

ARTICULÁVEL DE TETO SMART X-CONTROL
LESTFQXC BC
SENSOR DE MOVIMENTO DE TECHO

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Marca mais
vendida em
sensores do Brasil*

USO INTERNO



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TIEMPO



SENSIBILIDAD



ARTICULÁVEL

www.exatron.com.br

0800 541 3310

exatron

Tecnologia smart
X-Control**SENSOR DE PRESENÇA ARTICULÁVEL DE TETO SMART X-CONTROL**

O Sensor de Presença de Teto Articulável Smart X-Control LESTFQXC BC é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e mantendo-a ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o controle de iluminação interna de corredor, escada, garagem, entrada de acesso, recepção, depósito, almoxarifado e demais ambientes internos de residências, escritórios, condomínios, indústrias, hotéis e órgãos públicos.

El Sensor de Movimiento de Techo Articulable Smart X-Control LESTFQXC BC es un comando inteligente, destinado al accionamiento temporizado de cargas. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas y coches, a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida mientras haya detección de presencia, apagándola en el tiempo programado. Es ideal para el control de iluminación interna de pasillo, escalera, garaje, entradas de acceso, recepción, depósito, almacen y demás ambientes internos de residencias, oficinas condominios, industrias, hoteles y órganos públicos.

CARACTERÍSTICAS

- TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W
- COBERTURA:** 360° com alcance de até 7m de diâmetro na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m • **REGULAGEM DE TIEMPO:** 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 ou 4 horas (determinado pelo app com contagem de tempo automática a partir da última detecção) • **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (à noite) até 4 (sem fotocélula) • **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** 1 (movimentos bruscos) até 3 (maior alcance) • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • Possui LED indicador de funcionamento, de detecção e dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75% • Composição: plásticos, componentes eletrônicos e ligações metálicas

CARACTERÍSTICAS

- TENSIÓN:** 100-240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** < 1W
- COBERTURA:** 360° con alcance hasta 7,0 m de diámetro, en una altura de 2,4m @ 25°C • **REGULACIÓN DE TIEMPO:** 1 y 5 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 o 4 horas (determinado por el app recuento de tiempo automático desde la última detección) • **SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (totalmente oscuro) hasta 4 (sin fotocélula) • **REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD:** 1 (movimientos bruscos) hasta 3 (mayor alcance) • **AMIGO DE LA LÁMPARA:** comutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • Tiene LED indicador de funcionamiento, de detección y de los parámetros configurados • Economía de energía de hasta 75% • Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligeras metálicas

POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão Tensión	Eletrônica/LED Electrónica/LED	Halógena Halógena
127V~	180 W	400 W
220V~	280 W	800 W
THD < 20% PF > 0,90		

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

DISPONÍVEL NO
Google PlayBaixar na
App Store

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN

PRETO/NEGRO

F/LI = FASE 1



BRANCO/BLANCO

*Para instalação em paralelo, consulte manual, disponível no website.

CONFIGURACIÓN

Configuración de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula nivel 4 (OFF) y sensibilidad 2 (movimientos normales). Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.

DISPONIBLE EN
Google PlayConsíguelo en el
App Store

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc

NOTAS

- Contém 01 unidade • Validez indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • À Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo deste produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.



7 897418 815240

NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada
- Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
- Características e especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.

LESTFQXC BC
CAR208 REV3Embalagem
ReciclávelMaiores
informações:
Mayores
informaciones: