

# exatron

**2** ANOS DE  
GARANTIA  
2 años de garantía



Pré-configurado.  
Pode ser alterado  
pelo Smartphone!

## SENSOR DE PRESENÇA DE TETO SMART X-CONTROL LESTNIXC BC SENSOR DE MOVIMENTO DE TECHO



Marca mais  
vendida em  
sensores do Brasil\*



### USO INTERNO



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO



SENSIBILIDADE



EMBUITIR OU  
SOBREPOR

TEMPO

SENSIBILIDAD

EMBUITIR O  
SOBREPONER

## SENSOR DE PRESENÇA DE TETO SMART X-CONTROL

O Sensor de Presença de Teto Smart X-Control é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e mantendo-a ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o controle de iluminação interna de corredor, escada, garagem, entrada de acesso, recepção, depósito, almoxarifado e demais ambientes internos de residências, escritórios, condomínios, indústrias, hotéis e órgãos públicos.

### CARACTERÍSTICAS

- TENSÃO: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • CONSUMO: < 1W
- COBERTURA: 360° com alcance de até Ø 7m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m
- REGULAGEM DE TEMPO: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 ou 4 horas (determinado pelo app com recontagem de tempo automática a partir da última detecção) • SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA): 1 (à noite) até 4 (sem fotocélula) • REGULAGEM DE SENSIBILIDADE: 1 (movimentos bruscos) até 3 (maior alcance) • AMIGO DA LÂMPADA: sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • Possui LED indicador de funcionamento, de detecção e dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75% • Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas

El Sensor de Movimiento de Techo Smart X-Control es un comando inteligente, destinado al accionamiento temporizado de cargas. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas y coches, a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida mientras haya detección de presencia, apagándola en el tiempo programado. Es ideal para el control de iluminación interna de pasillo, escalera, garaje, entradas de acceso, recepción, depósito, almacén y demás ambientes internos de residencias, oficinas condominios, industrias, hoteles y órganos públicos.

### CARACTERÍSTICAS

- TENSÃO: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • CONSUMO: < 1W
- COBERTURA: 360° com alcance de hasta Ø 7m en la temperatura ambiente de 25°C, en una altura de 2,4m • REGULACION DE TIEMPO: 1 y 5 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 o 4 horas (determinado por el app recuento de tiempo automático desde la última detección) • SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA): 1 (totalmente oscuro) hasta 4 (sin fotocélula) • REGULACION DE SENSIBILIDAD: 1 (movimientos bruscos) hasta 3 (maior alcance) • AMIGO DE LA LÂMPARA: conmutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • Tiene LED indicador de funcionamiento, de detección y de los parâmetros configurados • Economía de energía de hasta 75% • Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas

### POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão Tensión	Eletrônica/LED Electrónica/LED	Halógena Halógena
127V~	200 W	500 W
220V~	300 W	900 W

THD < 20% PF > 0,90

### INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN

PRETO/NEGRO

F/LI = FASE 1



AZUL/BRANCO/BLANCO

### CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 9.3 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

### CONFIGURACIÓN

Configuración de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula nivel 4 (OFF) y sensibilidad 2 (movimientos normales). Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 9.3 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.

DISPONÍVEL NO

Google Play

Baixar na  
App Store



DISPONÍVEL EN

Google Play

Consíguelo en el  
App Store

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

### NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas
- Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo este produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispore no lixo urbano.

### NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada
- Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características e especificaciones sujeitas a alterações sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.  
Rua Eng. Homero Carlos Smon, 109  
CEP 92442-000 - Guajuviras - Canoas/RS - Brasil  
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000  
CNPJ: 90.191.529/0001-22  
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil

Embalagem  
Reciclável



Maiores  
informações:



Maiores  
informações: