

exatron

2 ANOS DE
GARANTIA
2 años de garantía

NOVA GERAÇÃO

smart
X-control

2.0

LED
VERDE

SENSOR DE PRESENÇA PREDIAL SMART X-CONTROL 4x2 SENSOR DE MOVIMIENTO, PREDIAL

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Marca mais
vendida em
sensores do Brasil*



USO INTERNO



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO



SENSIBILIDADE





AMIGO DA
LÂMPADA

TIEMPO

SENSIBILIDAD

AMIGO DE LA LÁMPARA

ÁREA DE DETECÇÃO/AREA DE DETECCIÓN



www.exatron.com.br

0800 541 3310

exatron

Tecnologia smart
X-Control

SENSOR DE PRESENÇA SMART X-CONTROL 4X2 - LESP4000XC2

O Sensor de Presença Predial Smart X-Control 4X2 é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e permanecendo ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o controle de iluminação de corredor, escadaria, garagem, entrada de acesso, banheiro, recepção e demais ambientes internos de condomínios, hotéis, escritórios e residências.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W
- **COBERTURA:** 110° com alcance de até 10 metros na temperatura ambiente de 25°C, instalado em uma altura de 1,2 metros • **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 e 30 segundos, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 45 minutos e 1, 2, 3 e 4 horas
- **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** MIN (à noite), MAX (entardecer) e DESLIGADA (sem fotocélula)
- **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** mínima, média e máxima • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor)
- **LED VERDE** indicador de funcionamento e de detecção. Na função Relé o LED oscila (pisca lentamente de modo gradual) • **LED VERMELHO** indicador de sucesso na gravação dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75% • **COMPONENTES:** plásticos, eletrônicos e ligas metálicas • **Uso interno** • **GRAU DE PROTEÇÃO:** IP32 • **FUNÇÃO RELÉ:** Sensor atua como Relé com timer e fotocélula • **PROTEÇÃO PARA SURTO:** 1kV.

POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão Tensão	Elétrica/LED Elétrica/LED	Halógena Halógena
127V~	200W	500W
220V~	300W	900W

THD < 20% FP > 0,90

Este produto não é indicado para acionamento de motores
Este produto não é indicado para o acionamento de motores

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula desativada e sensibilidade máxima. Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais de Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas comerciais de Apple Inc.



NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo este produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano. • Produto com Patente Requerida.

LESP4000XC2B



7 897418 19286 1

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Embalagem
Reciclável



Maiores
informações:

CAR262 REV0



Maiores
informações:

El Sensor de Movimiento, Predial Smart X-Control 4X2 es un comando inteligente, destinado al accionamiento temporizado de cargas. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas y coches, a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida mientras haya detección de presencia, apagándola en el tiempo programado. Es ideal para el control de iluminación de los pasillo, escalera, garaje, entrada de acceso, baño, recepción y otros ambientes internos de condomínios, hoteles, oficinas y residencias.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSIÓN:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W
- **COBERTURA:** 110° con alcance de hasta 10 metros a una temperatura ambiente de 25°C, instalado a una altura de 1,2 metros • **AJUSTE DE TIEMPO:** 1 y 30 segundos, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 45 minutos y 1, 2, 3 y 4 horas • **SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA):** MIN (por la noche), MAX (al atardecer) y DESACTIVADA (sin fotocélula)
- **AJUSTE DE SENSIBILIDAD:** mínima, media y máxima
- **LÁMPARA AMIGO:** sistema de activación de la carga con baja tensión eléctrica < 50 V, aumentando la vida útil del conjunto (lámparas, balastro y sensor) • **LED verde** indicador de funcionamiento y detección; en la función Relé, el LED oscila (parpadea lentamente de forma gradual) • **LED rojo** indicador de éxito en el guardado de los parámetros configurados • Ahorro de energía de hasta el 75% • **COMPONENTES:** plásticos, electrónicos y aleaciones metálicas • **Uso interno** • **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP32 • **FUNCIÓN RELÉ:** El sensor actúa como Relé con temporizador y fotocélula • **PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES:** 1kV.

INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN

PRETO/NEGRO

FASE

VERMELHO/ROJO
NEUTRO
BRANCO OU AZUL/BLANCO O AZUL

CONFIGURACIÓN

Configuración de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula desactivada y sensibilidad máxima. Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación se puede descargar en las tiendas Google Play y App Store.