



SENSOR DE PRESENÇA SMART X-CONTROL 4X2

O Sensor de Presença Predial Smart X-Control 4X2 é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e permanecendo ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o controle de iluminação de corredor, escadaria, garagem, entrada de acesso, banheiro, recepção e demais ambientes internos de condomínios, hotéis, escritórios e residências.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSÃO:** 100 - 240 V - 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W
- **COBERTURA:** 110° com alcance de até 10m na temperatura ambiente de 25°C, instalado em uma caixa 4x2, em uma altura de 1,2m
- **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos; 1, 1:30, 2, 2:30, 3 ou 4 horas (determinado pelo app com recontagem de tempo automática a partir da última detecção)
- **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (à noite) até 4 (sem fotocélula)
- **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** 1 (movimentos bruscos) até 3 (maior alcance)
- **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor)
- Possui LED indicador de funcionamento, de detecção e dos parâmetros configurados
- Economia de energia de até 75%
- Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas
- **Uso interno**

El Sensor de Movimiento Predial Smart X-Control 4X2 es un comando inteligente, destinado al accionamiento temporizado de cargas. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas y coches, a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida mientras haya detección de presencia, apagándola en el tiempo programado. Es ideal para el control de iluminación de los pasillos, escalera, garaje, entrada de acceso, baño, recepción y otros ambientes internos de condomínios, hoteles, oficinas y residencias.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSIÓN:** 100 - 240 V - 50/60 Hz • **CONSUMO:** < 1W
- **COBERTURA:** 110° con alcance de hasta 10m en la temperatura ambiente de 25°C, instalado en una caja 4x2, en una altura de 1,2m
- **REGULACIÓN DE TIEMPO:** 1 y 5 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos; 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 o 4 horas (determinado por el app recurrente de tiempo automático desde la última detección)
- **SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (totalmente oscuro) hasta 4 (sin fotocélula)
- **REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD:** 1 (movimientos bruscos) hasta 3 (maior alcance)
- **AMIGO DE LA LÂMPARA:** conmutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor
- Tiene LED indicador de funcionamiento, de detección y de los parámetros configurados
- Economía de energía de hasta 75%
- Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas
- **Uso interno**

POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão Tensão	Potência Potencia	Lâmpada Lâmpara
127V~	120 W	Eletrônica/Electrónica LED/Halógena THD < 20% PF > 0,90
220V~	220 W	

Este produto não é indicado para acionamento de motores
Este produto no es indicado para el accionamiento de motores

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 9.3 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas
- Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo este produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.

NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
- Características e especificaciones sujeitas a alterações sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. **No disponer en basura urbana.**


INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN

PRETO/NEGRO

F/LI = FASE 1

N = NEUTRO

BRANCO/BLANCO



CONFIGURAÇÃO

Configuração de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para mudar a programação de seu sensor, é necessário o uso do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 9.3 ou superior). A aplicação pode ser baixada em las tiendas Google Play y App Store.

MODELO LESP4000 (XC)
CART193 REV7



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92444-200 - Guajuviras - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



exatron

2 ANOS DE GARANTIA



2 años de garantía

EXCLUSIVO!
smart XControl
Pré-configurado. Pode ser alterado pelo Smartphone!



SENSOR DE PRESENÇA **PREDIAL SMART X-CONTROL 4x2** SENSOR DE MOVIMENTO PREDIAL

ÁREA DE DETECÇÃO/AREA DE DETECCIÓN



Marca mais vendida em sensores do Brasil*

USO INTERNO



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO

TEMPO



SENSIBILIDADE

SENSIBILIDAD



AMIGO DA LÂMPADA

AMIGO DE LA LÁMPARA