

exatron

1
Ano de
garantía

1 año de garantía

CONTROLE REMOTO

PARA CAMPAINHA ELETRÔNICA SEM FIO
EXATRON **LECA4950**

CONTROL REMOTO PARA TIMBRE ELECTRÓNICO INALÁMBRICO
EXATRON LECA4950

FÁCIL INSTALAÇÃO FÁCIL INSTALACIÓN



ALCANCE



CONTROLE REMOTO
MUITO + PROTEÇÃO



ATÉ 28 CONTROLES
SIMULTÂNEOS

HASTA 28 CONTROLES
SIMULTÂNEOS



SEM FIO

INALÁMBRICO



LED INDICADOR DE
ACIONAMENTO

LED INDICADOR DE
ACIONAMIENTO



APENAS COMPATÍVEL COM
CAMPAINHA LECA4950

SOLO COMPATIBLE
CON TIMBRE LECA4950



SUPORTE PARA
FIXAÇÃO

SOPORTE
PARA FIJACIÓN

exatron



CONTROLE REMOTO PARA CAMPAINHA SEM FIO LECA4950

O Controle Remoto (LECR9000) deve ser utilizado em conjunto com uma Campainha Eletrônica Sem Fio LECA4950, é ideal para uso residencial e comercial. De fácil instalação e design clean, harmoniza e embeleza o ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- TENSÃO: 3V (bateria CR2032)
- CONSUMO MÁXIMO DO CONTROLE REMOTO: 0,04W (com botão pressionado)
- RÁDIO FREQUÊNCIA: 315MHz
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 a 40°C
- Distância máxima entre o Controle Remoto (LECR9000) e receptor de até 150 metros em campo aberto
- Possui LED indicador de funcionamento
- Instalação em ambientes internos e externos (suporta incidência de sol e chuva)
- Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por reator eletrônico, lâmpada LED, celular e rádio comunicador
- Fácil instalação, basta fixar o controle e parrear a uma campainha LECA4950

INSTALAÇÃO

Não instale o Controle Remoto sobre superfícies metálicas. Substitua a bateria do Controle Remoto sempre que notar a diminuição do alcance do produto ou o não acionamento do LED no Controle Remoto

CONFIGURAÇÃO

Para cadastrar um novo controle ou alterar os toques associados ao seu Controle Remoto, você deve entrar em **Modo de Programação/Associação**, pressionando o botão (A) da campainha por três segundos até que o LED azul permaneça ligado. Em seguida, selecione o som desejado, utilizando o botão (B). Para salvar a configuração, pressione o botão do Controle Remoto que deseja associar com o som escolhido. Para alterar o volume de sua campainha, pressione o botão (C) da campainha uma vez para aumentar o volume e duas vezes para diminuir-lo. Caso deseje desassociar todos os controles existentes, pressione simultaneamente os botões (A) e (C) da campainha por seis segundos, ela piscará o LED até que algum controle remoto seja associado novamente. Sempre que um parâmetro atingir o último disponível, ele retornará para o primeiro. Exemplo: após chegar no volume máximo, o próximo toque no botão (D) retornará ao mínimo.

NOTAS

• Contém 01 unidade do Controle Remoto (LECR9000) com 01 bateria 3V Li-Ion CR2032 e kit com suporte, parafusos, buchas e dupla face • A Campainha LECA4950 é vendida separadamente • Validade indeterminada • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.

El Control Remoto (LECR9000) debe usarse en conjunto con un Timbre Electrónico Inalámbrico LECA4950, es ideal para el uso residencial y comercial. Con fácil instalación y diseño limpio ofrece solución que embellece y armoniza el ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- TENSIÓN: 3V (bateria CR2032)
- CONSUMO MÁXIMO DEL CONTROL REMOTO: 0,04W (con el botón presionado)
- RADIO FRECUENCIA: 315MHz
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 a 40°C
- Distancia máxima entre el Control Remoto (LECR9000) y el receptor de hasta 150m en campo abierto
- Tiene LED indicador de funcionamiento
- Instalación en ambientes internos y externos (soporta la incidencia del sol y lluvia)
- Excelente inmunidad contra interferencias emanadas e induzidas provocadas por balastro electrónico, lámpara LED, celular y radio comunicador
- Instalación fácil, solo arreglar el control y parrear a un timbre LECA4950

INSTALACIÓN

No instale el Control Remoto en superficies metálicas. Sustituya la batería del Control Remoto siempre que note la disminución del alcance del producto o el no acionamiento del LED en el Control Remoto.

CONFIGURACIÓN

Para registrar un nuevo control o alterar las melodías asociados con su Control Remoto, usted debe entrar en **Modo de Programación/Asociación**, presionando el botón (A) del timbre por tres segundos hasta que el LED azul permanezca ligado. En seguida, seleccione la melodía deseada presionando el botón (B). Para grabar la configuración presione el botón del Control Remoto que desea asociar con la melodía elegida. Para cambiar el volumen de su timbre, presione el botón (C) del timbre una vez para aumentar o dos veces para disminuirlo. Caso desea desasociar todos los controles existentes, presione simultáneamente los botones (A) y (C) del timbre por seis segundos, el timbre parpadeará el LED hasta que alguno control remoto sea asociado nuevamente. Siempre que un parámetro atinja el último disponible, el retornará para el primer. Ejemplo: después de llegar al volumen máximo, el próximo toque en el botón (D) del timbre retornará al mínimo.

NOTAS

• Contiene 01 unidad del Control Remoto (LECR9000) con 01 batería 3V Li-Ion CR2032 y kit con soporte, tornillos, tarugos y adhesivo doble cara • El timbre LECA4950 se vende por separado • Validez indeterminada • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

MODELO LECR9000
CAR202 REVO



7 897418 815233

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Guajuviras - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22

Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
04162-19-09751