

**APARELHO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA
CAMPAINHA ELETRÔNICA SEM FIO
BIVOLT, 1 CONTROLE BATERIA**
**APARATO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA TIMBRE
ELECTRÓNICO SIN CABLE, BIVOLT, 1 CONTROL BATERÍA**

2 años de garantía

**FÁCIL INSTALAÇÃO
FÁCIL INSTALACIÓN**



ALCANCE

HASTA 150M
SIN BARRERAS



CONTROLE REMOTO
MUITO + PROTEÇÃO

CONTROL REMOTO
MUCHO + PROTECCIÓN



TENSÃO

TENSIÓN



28 SONS
POLIFÔNICOS

28 MELODÍAS
POLIFÓNICAS



ATÉ 28 CONTROLES
SIMULTÂNEOS

HASTA 28 CONTROLES
SIMULTÁNEOS



3 NÍVEIS
DE VOLUME

3 NÍVELES
DE VOLUMEN



SEM FIO

INALÁMBRICO



INTERFACE
TÁCTIL

INTERFAZ
TÁCTIL

exatron



APARELHO DE SINAL. ACÚSTICA CAMPAINHA ELETR. SEM FIO, BIVOLT, 1 CONTROLE BATERIA

O Aparelho De Sinalização Acústica Campainha Eletrônica Sem Fio, Bivolt, 1 Controle (LECA4950) é ideal para uso residencial e comercial. Com fácil instalação e design clean oferece uma solução mais segura, enquanto embeleza e harmoniza o ambiente. Possui uma lista de 28 opções de sons polifônicos com 3 níveis de volume configuráveis e ainda possibilita adicionar até 28 controles ao receptor.

CARACTERÍSTICAS

•TENSÃO: 100-240V-50/60Hz •CONSUMO: <1W •INTENSIDADE DE VOLUME: três opções •OPÇÕES DE CAMPAINHAS: 28 opções de sons polifônicos •INTENSIDADE SONORA: entre 55dBa e 75dBa variando de acordo com o volume e som selecionado (Condições do teste: medido dBA a 1m do receptor) •CLASSIFICAÇÃO DO RUÍDO: descontinuo •ALCANCE: de até 150m entre o controle remoto e receptor (em campo aberto) •DISPOSITIVO SONORO TIPO R2: acionado por interruptor com a duração de emissão sonora conforme o toque selecionado •MEMÓRIA DE PROGRAMAÇÃO: após a campainha ser desenergizada o som e o nível de volume selecionados anteriormente permanecem os mesmos quando o dispositivo for ligado novamente •CONTROLES REMOTOS MÚLTIPLOS: até 28 Controles Remotos associados simultaneamente •INDICADOR LUMINOSO: sempre que acionada, a campainha piscará o LED do controle remoto e receptor •TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 40°C •COMPONENTES: plásticos, eletrônicos e ligas metálicas •GRAU DE PROTEÇÃO: Controle (IP65) e Receptor (IP20 - uso interno).

INSTALAÇÃO

Plugue o receptor em uma tomada. Evite instalar o produto em ambientes expostos a altas temperaturas, chuva, sol e a radiação eletromagnética. Não instale o Controle Remoto sobre superfícies metálicas. Substitua a bateria do Controle Remoto sempre que notar a diminuição do alcance do produto ou o não acionamento do LED no Controle Remoto.

CONFIGURAÇÃO

Para cadastrar um novo controle ou alterar os toques associados ao seu Controle Remoto, você deve entrar em **Modo de Programação/Associação**, pressionando o botão (A) por três segundos até que o LED azul permaneça ligado. Em seguida, selecione o som desejado, para salvar a configuração, pressione o botão do Controle Remoto que deseja associar com o som escolhido. Para alterar o volume de sua campainha, pressione o botão (B) uma vez para aumentar o volume e duas vezes para diminuirlo. Caso deseje desassociar todos os controles existentes, pressione simultaneamente os botões (A) (B) por seis segundos, ela piscará o LED até que algum controle remoto seja associado novamente. Sempre que um parâmetro atingir o último disponível, ele retornará para o primeiro. Exemplo: após chegar no volume máximo, o próximo toque no botão (A) retornará ao mínimo.

NOTAS

•Contém 01 unidade de Controle Remoto (LECR9000) com 01 bateria alcalina 12VDC A23, 01 unidade de receptor (LECA4950 (SC)) e kit com suporte, parafusos, buchas e dupla face •Validade indeterminada •A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações •Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio •Imagens ilustrativas •Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.

MODELO LECA4950
CAR198 REV4



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Embalagem
Reciclável



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
04162-19-09751

El Aparato de Señalización Acústica Timbre Electrónico Sin Cable, Bivolt, 1 Control Bateria (LECA4950) es ideal para el uso residencial y comercial. Con fácil instalación y diseño limpio ofrece una solución más segura, mientras embeleza y armoniza el ambiente. Tiene una lista de 28 opciones de melodías polifónicas con 3 niveles de volumen configurables y también permite añadir hasta 28 controles al receptor.

CARACTERÍSTICAS

•TENSIÓN: 100-240V-50/60Hz •CONSUMO: <1W •INTENSIDAD DE VOLUMEN: tres opciones •OPCIONES DE TIMBRES: 28 opciones de melodías polifónicas •INTENSIDAD SONORA: entre 55dBa y 75dBa variando de acuerdo con el volumen y tono seleccionado (Condiciones del teste: medido dBA un metro del receptor) •CLASIFICACIÓN DEL RUÍDO: descontinuo •ALCANCE: de hasta 150m entre el control remoto y receptor (en campo abierto) •DISPOSITIVO SONORO TIPO R2: accionado por Control Remoto con la duración de emisión sonora conforme el tono seleccionado •MEMORIA DE PROGRAMACIÓN: después que del timbre se desenergiza el tono y el nivel de volumen seleccionados permanecen los mismos cuando el dispositivo se enciende de nuevo •CONTROLES REMOTOS MÚLTIPLES: hasta 28 Controles Remotos asociados simultáneamente •INDICADOR LUMINOSO: siempre que accionada, el timbre parpadeará el LED del receptor y encenderá el LED del control remoto •TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 40°C •COMPONENTES: plásticos, electrónicos y ligas metálicas •GRADO DE PROTECCIÓN: Control (IP65) y Receptor (IP20 - uso interno).

INSTALACIÓN

Conecte el receptor en una toma corriente. Evite instalar el producto en ambientes expuestos a altas temperaturas, lluvia, sol y la radiación electromagnética. No instale el Control Remoto en superficies metálicas. Sustituya la batería del Control Remoto siempre que note la disminución del alcance del producto o el no accionamiento del LED en el Control Remoto.

CONFIGURACIÓN

Para registrar un nuevo control o alterar las melodías asociadas con su Control Remoto, usted debe entrar en **Modo de Programación/Asociación**, presionando el botón (A) por tres segundos hasta que el LED azul permanezca ligado. En seguida, seleccione la melodía deseada, para gravar la configuración presione el botón del Control Remoto que desea asociar con la melodía elegida. Para cambiar el volumen de su timbre, presione el botón (B) una vez para aumentar o dos veces para disminuirlo. Caso desea desasociar todos los controles existentes, presione simultáneamente los botones (A) (B) por seis segundos, el timbre parpadeará el LED hasta que alguno control remoto sea asociado nuevamente. Siempre que un parámetro atinga el último disponible, el retornará para el primer. Ejemplo: después de llegar al volumen máximo, el próximo toque en el botón (A) retornará al mínimo.

NOTAS

•Contiene 01 unidad del Control Remoto (LECR9000) con 01 batería alcalina 12VDC A23, 01 unidad del receptor (LECA4950 (SC)) y kit con soporte, tornillos, tarugos y adhesivo doble cara •Validade indeterminada •Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones •Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso •Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".