

exatron

2 ANOS DE
GARANTIA



RELÉ FOTOOSOQUETE E27 *SMART X-CONTROL*



Marca mais
vendida em
relés do Brasil*



FOTOCÉLULA



FUNÇÃO TIMER



FUNÇÃO RANDOM



BASE GIRATÓRIA



LUMINÁRIA TIPO GLOBO



AMIGO DA
LÂMPADA

exatron



Tecnologia **smart**
X-Control

RELÉ FOTOSEQUETE E27 SMART X-CONTROL

O Relé Fotosequete E27 Smart X-Control é destinado ao acionamento e temporização da lâmpada, liga na ausência de luz natural e desliga de acordo com o tempo programado ou na presença de luz natural. Ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, sacadas, jardins e portarias.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSÃO:** 100-240V~50/60 Hz • **CONSUMO:** <0,4 W
- **DIRECIONAMENTO:** base giratória 340°
- **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** -5°C a +40°C • **Insensível a variações bruscas de luminosidade** (faróis, relâmpagos, laser pointers, etc) • **FUNÇÃO TIMER:** na ausência de luz natural, liga a lâmpada e mantém acesa pelo tempo programado (30 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 e 12 horas) • **REGULAGEM DE FOTOCÉLULA:** 1 (à noite) até 3 (ao entardecer) • **FUNÇÃO AUTOMÁTICO (AUTO):** liga a lâmpada ao escurecer e desliga automaticamente quando houver luz natural • **FUNÇÃO RANDOM:** liga e desliga a lâmpada aleatoriamente na ausência de luz natural, variando entre 10 minutos até 3 horas e 40 minutos • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de adonamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZADO DE LUZ:** evita o efeito pisca-pisca
- Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas

El Relé Fotosequete E27 Smart X-Control es destinado al accionamiento y temporización de la lámpara, enciende en la ausencia de la luz natural y apaga de acuerdo con el tiempo programado o en la presencia de la luz natural. Ideal para el control de la iluminación de patios, balcones, jardines y porterías.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSIÓN:** 100-240V~50/60 Hz • **CONSUMO:** <0,4 W
- **DIRECCIONAMIENTO:** base giratoria 340° • **TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** -5°C a +40°C • **Insensible a variaciones bruscas de luminosidad** (faros, relámpagos, laser pointers, etc)
- **FUNCIÓN TIMER:** en la ausencia de la luz natural, enciende la lámpara y mantiene encendida por el tiempo programado (30 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 o 12 horas)
- **REGULACIÓN DE FOTOCÉLULA:** 1 (en la noche) hasta 3 (en la oscuridad) • **FUNCIÓN AUTOMÁTICO (AUTO):** enciende la lámpara en la oscuridad y se apaga automáticamente cuando hay luz natural • **FUNCIÓN RANDOM:** enciende y apaga la lámpara aleatoriamente en la ausencia de la luz natural, variando entre 10 minutos hasta 3 horas y 40 minutos • **AMIGO DE LA LÁMPARA:** conmutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZAJE DE LUZ:** evita el efecto pisca-pisca
- Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas

POTÊNCIA DE COMANDO

Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpada	Posição da Lâmpada Posición de la Lámpara	Potência Potencia
127 / 220 V~		60 W
127 / 220 V~		40 W

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo automático, fotocélula 1 (à noite) e função random desativada. Para alterar a programação do seu relé, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

CONFIGURACIÓN

Programación de fábrica: tiempo automático fotocélula 1 (en la noche) y función random desactivada. Para cambiar la programación de su relé, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store



DISPONIBLE EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada
- Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Este produto pode ser utilizado em luminárias do tipo globo transparente ou leitoso
- Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano. • Produto com Patente Requerida

NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Verifique el tipo de carga que va a usar y siga rigurosamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
- Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas • Este producto puede ser utilizado en luminarias del tipo globo transparente o lechoso. No disponer en basura urbana. • Producto con Patente Requerida



7 897418 815226

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5500
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Embalagem
Reciclável



ETS0MP (X)
CAR203 REV6

Maiores
informações:



Maiores
informações: