

# exatron

**2** ANOS DE  
GARANTIA  
2 años de garantía

NOVA GERAÇÃO

smart  
X-control

2.0



## SENSOR DE PRESENÇA **SOQUETE E27 SMART X-CONTROL** SENSOR DE MOVIMIENTO E27 SMART X-CONTROL



Marca mais  
vendida em  
sensores do Brasil\*



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO

TIEMPO



SENSIBILIDADE

SENSIBILIDAD



AMIGO DA  
LÂMPADA

AMIGO DE LA LÁMPARA

[www.exatron.com.br](http://www.exatron.com.br)

0800 541 3310

exatron

Tecnologia smart  
X-Control

## SENSOR DE PRESENÇA E27 SMART X-CONTROL - SPT0E27XC2

O Sensor de Presença Soquete E27 Smart X-Control é um comando inteligente, destinado ao acionamento e temporização de lâmpadas. Detecta a movimentação de fontes de calor, como pessoas, através do sensor infravermelho, acionando a lâmpada e desligando-a após a ausência de movimento, de acordo com a programação. Ideal para o uso em sacadas, varandas, corredores, escadarias e outros ambientes.

### CARACTERÍSTICAS

- **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1 W
- **COBERTURA:** 2 x 164° (328°) • **ALCANCE DO SENSOR:** até Ø 7,0m (altura 2,4m) a 25°C • **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 e 30 seg 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 45 min e 1, 2, 3 e 4 hs • **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** MIN (à noite), MAX (entardecer) e DESLIGADA (sem fotocélula) • **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** mínima, média e máxima • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • **LED VERDE** indicador de funcionamento e de detecção na função Relé o LED oscila (pisca lentamente de modo gradual) • **LED VERMELHO** indicador de sucesso na gravação dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75%
- **Composição:** plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas • **Grau de proteção:** IP30 • **Função Relé:** Sensor atua como Relé com timer e fotocélula.

El Sensor de Movimiento Soquete E27 Smart X-Control es un comando inteligente, destinado al accionamiento y temporización de lámparas. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas, a través de un sensor infrarrojo, accionando y apagando la lámpara ante la ausencia de movimiento, de acuerdo con la programación. Ideal para el uso en balcones, corredores, escaleras y otros ambientes.


### CARACTERÍSTICAS

- **TENSIÓN:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1 W
- **COBERTURA:** 2 x 164° (328°) • **ALCANCE DEL SENSOR:** hasta Ø 7,0m (altura 2,4m) a 25°C • **AJUSTE DE TIEMPO:** 1 y 30 seg 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 45 min y 1, 2, 3 y 4 hs • **SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA):** MIN (noche), MAX (atardecer) y DESACTIVADA (sin fotocélula) • **AJUSTE DE SENSIBILIDAD:** mínima, media y máxima • **LÁMPARA AMIGO:** Sistema de activación de carga con baja tensión eléctrica < 50 V, aumentando la vida útil del conjunto (lámparas, reactor y sensor) • **LED verde** indicador de funcionamiento y detección; en la función Relé, el LED oscila (parpadea lentamente de forma gradual) • **LED rojo** indicador de éxito en el guardado de los parámetros configurados • Ahorro de energía de hasta 75%
- **Composición:** plásticos, componentes electrónicos y aleaciones metálicas • **Grado de protección:** IP30 • **Función Relé:** El sensor actúa como relé con temporizador y fotocélula.


### POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

| Tensão<br>Tensión | Potência<br>Potencia | Lâmpada<br>Lámpara                                           |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 127V~             | 60 W                 | Eletrônica/Eletrónica<br>LED/Halógena<br>THD < 20% FP > 0,90 |
| 220V~             | 60 W                 |                                                              |

### ALTURA



### ÁREA/ALTURA



### CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula desativada e sensibilidade máxima. Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

### CONFIGURACIÓN

Configuración de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula desactivada y máxima. Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación se puede descargar en las tiendas Google Play y App Store.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

### NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Utilização em ambientes internos e externos, protegidos de intempéries • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo este produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.
- Produto com Patente Requerida

### NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Utilización en ambientes internos y externos, protegidos de intemperies • Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia
- Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características e especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana. • Producto con Patente Requerida

SPT0E27XC2B/C



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.  
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089  
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil  
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000  
CNPJ: 90.191.529/0001-22  
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Maiores  
informações:



Maiores  
informações: